Ръководство

Поздравления за покупката на Dulotec H4 Pro V2.0

Важно: При първото използване, моля затегнете капачето за батерията и я заредете напълно (портът за зареждане е скрит под капачката на бутона). Челникът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Управление:

Нормални режими: От изгасено положение - Натиснете веднъж бутона за да превключите в нормален режим, натиснете бутона още веднъж, за да го изключите. Винаги стартира от бялата светлина и чрез задържане на бутона преминавате през различните режими. В изключено положение - Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да влезете във режим лунна светлина. Ако температурата на челника е над 55°C, то той ще активира защита от прегряване.

Режими:

Бяла светлина: Турбо - Среден - Слаб

Синя светлина: Турбо - Среден - Слаб

Турбо: При еднократно натискане на бутона се стартира режим Турбо с бяла светлина.

Супер слаб режим: В изключено положение - Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да влезете в супер слаб режим - лунна светлина.

Мигания: Без значение дали е включен или изключен, чрез две бързи натискания се преминава през трите мигащи режима.

Индикатор на нивото на батерията:

100% - 60% => Зелена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

60% - 30% => Жълта светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

30% - 10% => Червена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

под 10% => Червената светлина ще свети постоянно и ще примигва 3 пъти на всеки 5 минути, докато не се изключи (сработва защитата от преразреждане на батерията).

ANSI/PLATO FL1	Диоди						
	Бял				Син		
Режим	Турбо	Силен	Слаб	Луна	Турбо	Силен	Слаб
Мощност (лумени)	800	400	100	4	250	150	50
Далекобойност (метри)	150	120	50	/	/	/	/
Време на работа	4 часа 50 минути	6 часа 30 минути	23 часа 20 минути	/	/	/	/
Удароустойчивост	2 метра						
Водоустойчивост	IP66 (дъжд и буря)						

Забележка: В съответствие със стандарта ANSI/PLATO FL1, горните спецификации са резултат от тестове с батерията в комплекта 18650 Li-ion (3.7V/3400mA) при температура 21±3°C. Истинската производителност на този продукт може да варира в зависимост от различните работни среди.

*Високата мощност се измерва като обща продължителност на работа, включително мощност при намалени нива, дължащи се на температура или защитен механизъм в конструкцията.

Модел: Dulotec H4 Pro V2.0

Диоди: 1 x SST25 бяла светлина, 1 x диод синя светлина

Материал: Авиационен алуминий 6063 Размери (мм): 86 x 24 x 32

Тегло(g): 45 грама

Зареждане: 5V / 1A през Type-C порт

Водоустойчивост: IP66 (дъждовна буря)

Режими на светене: 4 нива на бяла, 3 нива на синя + 3 режима на мигане

Зареждане: Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220V или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на челника (развийте капачката на бутона и порта се намира в резбата). По време на зареждане, индикатора свети в червено, а когато светне зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 5 часа (зареждане с 5V/1A). Ако не ползвате челника дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично.

Дулотек ЕООД Тел: 0896512202
Надеждни фенери, челници, ножове
www.dulotec.com, www.sorbe.bg