



РЪКОВОДСТВО

Поздравления за покупката на Dulotec Ringo

Важно: При първото използване, моля премахнете пластмасовият предпазител между фенера и батерията. Заредете напълно фенера (портът за зареждане е скрит под въртящото се капачка под ринга за режимите). Фенерът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Управление:

Управлението се извършва, чрез въртящ се ринг (пръстен) с предварително зададени 6 позиции.

По подразбиране е на първата позиция „изключен“, следващите 4 позиции прогресивно увеличават светлината и последният е мигане.

Ако температурата на е над 65°C, то той ще активира защита от прегряване.

Индикатор на нивото на батерията:

Фенерът има вградена светлинна индикация за проверка на зарядът в акумулаторната батерия.

Проявява се под формата на 4 светодиода, който при включване започват да светят. Всеки отговаря за около 25% от батерията.

100% - 75% => четири светещи диода

75% - 50% => три светещи диода

50% - 25% => два светещи диода

под 25% => един светещ диод

Функция външна батерия: фенерът Dulotec Ringo не е само осветително устройство, но и практична външна батерия, която ви позволява да зареждате други мобилни устройства – телефон, смарт часовник или аксесоари с USB-C захранване. Просто свържете USB Type-C кабел от фенера към устройството, което искате да заредите.

ANSI/PLATO FL1	Турбо	Силен	Среден	Слаб	Мигане
Режим					
Мощност (лумени)	2400	750	400	95	2400
Време на работа (часове)	2:40	8:00	11:30	37:00	-
Далекобойност (метри)	500	280	200	150	500
Удароустойчивост	1 метър				
Водоустойчивост	IP66 (дъжд и буря)				

Забележка: В съответствие със стандарта ANSI/PLATO FL1, горните спецификации са резултат от тестове с батерията в комплекта 21700 Li-ion (3.7V/4000mA) при температура 21±3°C. Истинската производителност на този продукт може да варира в зависимост от различните работни среди.

*Високата мощност се измерва като обща продължителност на работа, включително мощност при намалени нива, дължащи се на температура или защитен механизъм в конструкцията.

Модел: фенер Dulotec Ringo

Диоди: 1 диод Luminus SST40 - бяла светлина (6500 келвина)

Материал: Авиационен алуминий 6063

Размери (мм): Дължина: 131мм, Глава: 31 мм, Тяло: 25 мм

Тегло(g): 150 грама включително батерията

Зареждане: 5V/1.5A през USB Type-C порт

Водоустойчивост: IP66 (дъждовна буря)

Режими на светене: 5 режима на работа, 4 нива на бяла светлина + 1 режим на мигане

Зареждане: Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220V или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на фенера (развийте капачката под ринга за режимите). По време на зареждане, индикатора примигва, а когато и четирите деления светнат в зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 3 часа (зареждане с 5V/1.5A). Ако не ползвате фенера дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично с цел безопасност.

Дулотек ЕООД Тел: 0896512202
Надеждни фенери, челници, ножове
www.dulotec.com, www.sorbe.bg

